

# Münzkassierzähler

Ihr vollelektronischer Münzautomat für  
Zeit oder Leistungsabrechnung



Münzautomaten von BAUER finden ihren Einsatz auf Campingplätzen, in Solarien, bei Waschmaschinen, Toiletten bzw. in den Bereichen, in denen eine Zeit- oder Verbrauchsabrechnung erfolgen muss.

Anhand der individuellen Ausführungsmöglichkeiten der ETC- (zeitabhängig) und EEC-Familie (leistungsabhängig) können Sie sich ihr Gerät genau nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Die Zahlung erfolgt bei allen ETC- /EEC-Geräten durch Bargeld (Münzeinwurf).



## Allgemeine Daten

Gehäuse	rostfreies Edelstahl
Befestigung	4 Punkt Wandbefestigung
Schloss Geldkassette	Qualitätsschloss mit Staubschutzschirm

## Versorgung

Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 – 3,5 VA
Schaltleistung	16 A potentialfrei

## Einwurf

Einwurfarten	EURO-Münzen, Wertmarken
Einwurf	Münzprüfer ohne Falschgeldrückgabe

## Anschluss

Klemmen	Steckklemmen (Reihenklammern bei Option mit Schütz)
Anschluss	bis 2,5 mm <sup>2</sup>

## Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
--------------------	-------------------



Bild: ETC 4000

# BAUER

## Grundausrüstung

	ETC 100	ETC 1000	ETC 4000	ETC 5020	ETC 5040	EEC 4000
Betriebsart:						
Zeit	x	x	x	x	x	
Leistung						x
Anschluss externer Geräte:	1	1	1	2	4	1
Abmessungen:						
Gehäuse: 260x175x110 mm (HxBxT) Kassette für ca. 150 Münzen	x	x	x			
Gehäuse: 260x175x155 mm (HxBxT) Kassette für ca. 200 Münzen				x	x	x
Einstellbereich der Zeit:						
1–99 Min. (Einmünzspeicher)	x	x				
1–50.000 Sek. oder Min. pro Münze			x	x	x	x
Anzeige:						
Funktionsanzeige LED	x					
7 Segment LED		x				
LCD Anzeige 2x16 Zeichen (hinterleuchtet)			x	x	x	x
Münzspeicher:						
max. 1 Münze	x					
max. 9 Münzen (0-Stellung nach Spannungsausfall)		x				
unbegrenzt (bis zum Zeitlimit)			x	x	x	x
Betriebsstundenzähler:			x	x	x	x
Münzzählwerk:						
ein rückstellbares "aktueller Kassenbestand", ein nicht rückstellbares "Summenzählwerk"			x	x	x	x

## Zubehör (Sonderausstattung)

	ETC 100	ETC 1000	ETC 4000	ETC 5020	ETC 5040	EEC 4000
Stop and Go mit Taster			x	x		x
Stop and Go mit Schalter	x	x	x	x		x
Stop and Go mit Abschaltung			x	x		x
Starttaste			x	x		x
Vorlaufzeit			x	x	x	x
Nachlaufzeit			x			x
Wiedereinschaltsperr			x	x	x	x
Türöffner	x	x	x	x		x
Abschaltvorwarnung mit Signalton			x			x
Abschaltvorgang mit Relais			x			x
Restzeit löschen	x	x	x	x		x
Mehrfacheinwurf			x	x	x	x
Sondermarken	x	x	x	x	x	x
Dreiphasige Abschaltung (Schütz) Vorsicht: Änderung der Abmessung (Tiefe) 260x175x155 mm	x	x	x	x		x
Sicherheitskleinspannung (12 bzw. 24V)	x	x	x	x	x	x
Münzprüfer mechanisch mit Falschgeldrückgabe	x	x	x	x	x	x
Münzprüfer elektronisch			x	x	x	x
Münzeinwurfsperr	x	x	x	x	x	x
Montageplatte für Zählerplatte	x	x	x	x	x	x